


S60H-DC (кривая C)

Присоединение нескольких кабелей

Без аксессуаров




Ном. ток	Момент затяжки	2 медных кабеля		3 медных/комбинированных кабеля	
		Жёсткие / полужёсткие	Гибкие или с наконечником	Гибкие / полужёсткие	Гибкие / полужёсткие / жёсткие
≤ 25 A	2,5 Н·м	2 x 1 мм ² - 2 x 10 мм ²	3 x 1 мм ²	2 x 2,5 мм ² + 1 x 1,5 мм ²	
> 25 A	3,5 Н·м	2 x 1 мм ² - 2 x 16 мм ²	3 x 4 мм ²	2 x 10 мм ² + 1 x 6 мм ²	

iK60N (кривая C)

Присоединение

Без аксессуаров



Тип	Ном. ток	Момент затяжки	Медные кабели	
			Жёсткие	Гибкие или с наконечником
Кривая B	1 - 32 A	2 Н·м	1 - 25 мм ²	1 - 16 мм ²
	40 - 63 A	3,5 Н·м	1 - 35 мм ²	1 - 25 мм ²

iC60L (кривые B, C, K, Z)


iC60H (кривые B, C, D)

iC60N (кривые B, C, D)

Присоединение

Без аксессуаров

С аксессуарами



Ном. ток	Момент затяжки	Медные кабели		Клемма Al 50 мм ²	Винтовая клемма под кольцевой наконечник	Распределит. клемма	
		Жёсткие	Гибкие или с наконечником			Жёсткие кабели	Гибкие кабели
0,5 - 25 A	2 Н·м	1 - 25 мм ²	1 - 16 мм ²	-	5 мм	-	-
32 - 63 A	3,5 Н·м	1 - 35 мм ²	1 - 25 мм ²	50 мм ²	-	3 x 16 мм ²	3 x 10 мм ²