Аксессуары для контакторов TC1D

Комплект перемычек силовой цепи для реверсивных контакторов

TA9D1269

С двумя идентичными контакторами	Артикул
TC1D09, TC1D12	TA9D1269
TC1D18	TA9D1869
TC1D25	TA9D2569
TC1D32	TA9D3269
TC1D40, TC1D50, TC1D65	TA9D6569
TC1D80, TC1D95	TA9D8069

Ограничитель перенапряжений - Варистор (AC / DC) или RC-цепь (AC)

TA9RC980U

Описание	Номинальное напряжение	Артикул
Варистор (AC/DC) Для контактора 9A ~ 95A	24 ~ 48V AC/DC	TA9AMOV980E
	110 ~ 240V AC/DC	TA9AMOV980U
RC-цепь (AC) Для контактора 9A ~ 95A	24 ~ 48V AC	TA9RC980E
	110 ~ 240V AC	TA9RC980U
	380 ~ 440V AC	TA9RC980N

Блоки электромеханической защелки (применяются для контакторов до 32A)

LA6DK01F

Артикул	Для переменного напряжения V, AC										
	24	48	110-115	120-127	220-225	230-240	380	400-415	440	500	660
LA6DK01-XX	B	E	F	G	M	U	Q	N	R	S	Y

Артикул	Для постоянного напряжения V, DC						
	24	48	72	110-115	120-127	220-225	230-240
LA6DK01-XX	BD	ED	SD	FD	GD	MD	UD

Подставьте вместо XX код напряжения из таблицы

Механические блокировки с горизонтальным креплением

LA9D09978

Используются для	Артикул
TC1D09 ~ D32	LA9D09978
TC1D40 ~ D65	LA9D50978
TC1D80 ~ D95	LA9D80978
TC1D 115,150	TA9D11502

Блоки дополнительных контактов мгновенного действия сухие (боковые)

TA8DN11

Контакты NO	Контакты NC	Используются для	Артикул
1	1	TC1D09~150 TP1D09~80 TCA2DN/TCA3DN	TA8DN11
2	0		TA8DN20

Блоки дополнительных контактов с выдержкой времени сухие

TA3DR2

Описание	Контакты NO	Контакты NC	Время задержки	Артикул
задержка включения	1	1	0.1 ... 3s	TA2DT0
	1	1	0.1 ... 30s	TA2DT2
	1	1	10 ... 180s	TA2DT4
задержка выключения	1	1	0.1 ... 3s	TA3DR0
	1	1	0.1 ... 30s	TA3DR2
	1	1	10 ... 180s	TA3DR4
задержка переключения звезда-треугольник	1	1	1 ... 30s*	TA2DS2

С временем переключения 40 мсек + 15 мсек между открытием NC-контакта до закрытия NO-контакта (для применения звезда треугольник)
NO-разомкнутый NC-замкнутый

Блоки дополнительных контактов мгновенного действия сухие (фронтальные)

TA1DN20

TA1DN31

Контакты NO	Контакты NC	Используются для	Артикул
2	2	TC1D09~150 TCA2DN/TCA3DN	TA1DN22
1	3		TA1DN13
4	0		TA1DN40
0	4		TA1DN04
3	1		TA1DN31
1	1		TA1DN11
2	0		TA1DN20
0	2		TA1DN02

Технические характеристики дополнительных контактов TA

Тип дополнительного контакта	TA1D	TA2D	TA3D	TA8D
Номинальное рабочее напряжение (Ue) до, V	660			
Номинальное напряжение изоляции (Ui), V	690			
Номинальный тепловой ток (Ith) при <40 °C, A	10			
Частота рабочего тока, Гц	25….400			
Минимальная коммутационная способность, V U min	17			
Допустимый кратковременный ток, A 1 с	100			
500 мс	120			
100 мс	140			
Количество механических циклов млн операций	30	5	5	30

Запасные катушки для контакторов

TX1D2M5

Используются для AC контакторов	Артикул
TC1D09~D22	TX1D2XX
TC1D25~D32	TX1D4XX
TC1D40~D95	TX1D6XX
TC1D115,150	TX1D8XX

Подставьте вместо XX код напряжения катушки из Таблицы 1

Таблица 1. Код напряжения цепи управления (катушки) AC

V, AC	24	48	110	120	208	220	240	277	380	415	440	480	575	600
50 Hz	B5	E5	F5			M5	U5		Q5	N5	R5			
60 Hz	B6	E6	F6	G6	L6	M6	U6	W6	Q6		R6	T6	S6	X6
50/60 Hz	B7	E7	F7	G7		M7	U7		Q7	N7	R7			

Код напряжения указан непосредственно на катушке

TC1D5011M5

Монтаж аксессуаров к контакторам TC1D

Ограничитель перенапряжений или Варистор (AC / DC) или RC-цепь (AC)

TA9RC980U

Устройства механической блокировки

LA9D09978

Блоки дополнительных контактов мгновенного действия (боковые)

TA8DN11

Запасные катушки (AC)

TX1D-XX

Блоки дополнительных контактов мгновенного действия (фронтальные)

TA1DN22

TA1DN20

TR2 Тепловое реле перегрузки

TR2D295

Блоки электромеханической защелки

LA6DK01

Блоки дополнительных контактов с выдержкой времени

TA2DT2