














Комбинированные разъединители-предохранители SBI

Каталожные номера

Патроны предохранителя							Разъединители-предохранители SBI					
Тип	Ном. ток	Раб. напряжение (Ue)	Ток кз (Isc)				Тип сети					
			aM	gG	aM	gG	N	1P	1P+N ⁽¹⁾	2P	3P	3P+N ⁽¹⁾
14 x 51 мм 	10 A	690 В пер. тока	-	80 кА	-	15787	 <small>DB112286</small>	 <small>DB112797</small>	 <small>DB112288</small>	 <small>DB112789</small>	 <small>DB112820</small>	 <small>DB110801</small>
	16 A	690 В пер. тока	-	80 кА	-	15788						
	25 A	690 В пер. тока	120 кА	-	15762	-						
	32 A	500 В пер. тока	120 кА	120 кА	15763	15791						
	40 A	500 В пер. тока	120 кА	120 кА	15764	15792						
	50 A	400 В пер. тока	120 кА	-	15765	-						
22 x 58 мм	32 A	690 В пер. тока	-	80 кА	-	15794	 <small>DB112286</small>	 <small>DB112797</small>	 <small>DB112288</small>	 <small>DB112789</small>	 <small>DB112820</small>	 <small>DB110801</small>
	40 A	690 В пер. тока	80 кА	80 кА	15751	15795						
	50 A	690 В пер. тока	80 кА	80 кА	15752	15796						
	63 A	690 В пер. тока	80 кА	80 кА	15753	15797						
	80 A	690 В пер. тока	80 кА	80 кА	15754	15798						
	100 A	500 В пер. тока	120 кА	-	15755	-						

Рабочая частота: 50/60 Гц

(1) Полос нейтралы поставляется снабжённый заблокированным штырём